



| B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | B5 | | | | | B14 | | | | |
|-----------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|--------|----|----|------|-----|-------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SIZE | poles | A | AB | B | C | AC | AD | D | DH | E | F | G | H | K | KK | L | P | M | N | S | T | P | M | N | S | T |
| 80 | 2-4 | 125 | 160 | 100 | 50 | 165 | 130 | 19 | M6X16 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10X15 | | 277 | 200 | 165 | 130 | 12 | 3,5 | 120 | 100 | 80 | M6 | 3 |
| 90S | 2-4-6 | 140 | 175 | 100 | 56 | 185 | 140 | 24 | M8X20 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10X15 | | 312 | 200 | 165 | 130 | 12 | 3,5 | 140 | 115 | 95 | M8 | 3 |
| 90L | 2-4-6 | 140 | 175 | 125 | 56 | 185 | 140 | 24 | M8X20 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10X15 | M20X1,5 | 337 | 200 | 165 | 130 | 12 | 3,5 | 140 | 115 | 95 | M8 | 3 |
| 90LB | 2-4-6 | 140 | 175 | 125 | 56 | 185 | 140 | 24 | M8X20 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10X15 | | 365 | 200 | 165 | 130 | 12 | 3,5 | 140 | 115 | 95 | M8 | 3 |
| 100L | 2-4-6 | 160 | 196 | 140 | 63 | 205 | 155 | 28 | M10X22 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12X16 | | 375 | 250 | 215 | 180 | 15 | 4 | 160 | 130 | 110 | M8 | 3,5 |
| 100LC | 4 | 160 | 196 | 140 | 63 | 205 | 155 | 28 | M10X22 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12X16 | | 411 | 250 | 215 | 180 | 15 | 4 | 160 | 130 | 110 | M8 | 3,5 |
| 112M(MB2) | 2-4-6 | 190 | 220 | 140 | 70 | 230 | 166 | 28 | M10X22 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12X16 | M25X1,5 | 400 | 250 | 215 | 180 | 15 | 4 | 160 | 130 | 110 | M8 | 3,5 |
| 112MB | 4 | 190 | 220 | 140 | 70 | 230 | 166 | 28 | M10X22 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12X16 | | 417 | 250 | 215 | 180 | 15 | 4 | 160 | 130 | 110 | M8 | 3,5 |
| 132S | 2-4-6 | 216 | 252 | 140 | 89 | 270 | 188 | 38 | M12X28 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12X16 | | 460 | 300 | 265 | 230 | 15 | 4 | 200 | 165 | 130 | M10 | 3,5 |
| 132M | 2-4-6 | 216 | 252 | 178 | 89 | 270 | 188 | 38 | M12X28 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12X16 | | 500 | 300 | 265 | 230 | 15 | 4 | 200 | 165 | 130 | M10 | 3,5 |

Ce tableau résume les dimensions principales des moteurs ELVEM de la série 6T3 carcasse en aluminium. Pour les dimensions des moteurs B35 se référer aux B3 et B5 et pour B34 aux B3 et B14. BSM Transmissions s'efforce de maintenir ces informations à jour, cependant ces dimensions sont données à titre indicatifs et ne sont pas contractuelles. En effet, le constructeur peut être amené à les modifier sans préavis. Les pattes de la série 6T3 sont démontables il est donc possible d'orienter la boîte à bornes vers la droite ou vers la gauche pour faciliter l'intégration du moteur dans son environnement.